

RW 錄播機 課程及會議錄製直播-首選

數位錄製直播設備
Record & Webcast
http://www.webcast.com.tw

壹. 錄製流程



貳. 產品特色: 4K視訊輸入、4K視訊合成、4K影音錄製、4K YouTube直播

精簡版(L)	
數位導播切換(4K)	<ul style="list-style-type: none"> 支援同時 2路/4路 4K(2160p30/max)訊號輸入擷取 內建2路/4路來源監看、輸出監看，內建導播畫面選擇、切換功能
視訊疊加合成(4K)	<ul style="list-style-type: none"> 可將 2路/4路 4K視訊疊加合成，解析度達4K(2160p30/max) 內建多路合成預設場景(2路20/4路100個以上)，如子母、並排、2/4分割畫面 可自行調整設定場景視訊的位置、縮放、裁切..並儲存為新場景. 錄製中可置換自製的場景底圖，場景切換時可自動更換至預設底圖
MP4 錄製(4K)	<ul style="list-style-type: none"> 錄製格式: (H. 264/AAC)MP4檔，解析度:2160p(max)，位元率:1~30Mbps 情境錄播模式: 可預設多種情境專案，一鍵切換不同錄播需求
直播輸出(4K)	<ul style="list-style-type: none"> 直播串流RTMP 4K(max)解析輸出(可支援: YouTube Live、FB Live、Wowza..)
可擴充選項	<ul style="list-style-type: none"> 標題字幕疊加. <ul style="list-style-type: none"> .. 可同時疊加多組中英文字幕，可輸入文字檔(.txt)及圖形檔並與視訊疊加合成 .. 可儲存或套用字幕版型，具字幕合成預視功能 .. 圖卡插入及合成，疊加商標LOGO及時間標記 支援RS232控制主機錄、停、換場景，可支援: AMX和Crestron..等環控設備 自動導播: 當簡報切換或畫面停止過久時，自動切換至預設場景 可支援同時雙RTMP串流直播輸出，如: YouTube Live + FB Live 本機直播: 透過瀏覽器連線主機IP即可觀看直播(可支援行動裝置及電腦裝置觀看直播)，無需特殊播放軟體或APP.(可10 Users 同時連線) 頻道錄影: 將來源頻道(主攝影頻道或電腦教材頻道)個別錄製成MP4檔 剪輯功能: 可剪輯mp4、f4v及wmv格式，可裁頭尾及剪掉中間後整併輸出



參. 產品規格

	RW-4K2-L / -LM	RW-4K4-L / -LM
Video Inputs	2 × 4K HDMI(2160p30)	4 × 4K HDMI (2160p30) 註1
Audio Inputs	Line in / Mic in (3.5 mini jack / stereo) HD Embedded Audio	
Video Outputs	Display Port / HDMI	
Audio Outputs	3.5 mini jack / stereo	
Hard drive	120 GB SSD + 1000GB HDD	註2
Network / USB	100/1000 Ethernet Port , USB 3.0 * 2 , USB 2.0 * 2	
OS	Windows 10 IoT (Embedded)	
Power Supply	300W/*400W/*500W , 100~240VAC	
Option	RS232/ COM Port , LCD Monitor(4 K / FHD)	



註1: Video Input(4K HDMI)可支援輸入解析: 4096×2160@30/25fps、3840×2160@30/25/24fps、1920×1080p@60/50/30/25、1280×720p@60/50、1280×1024p@60、1024×768p@60..

註2: 可擴充內接 480GB/ 1TB SSD 或 2 TB HDD、或選購外接NAS